

Примечание.

Возможности STA25 по замещению STA36.

STA25 на 100% готовы заменить линейку STA36(RU/RUM). Так, схема их подключения к АТС осталась без изменений – 4-х проводная. Для подключения консоли требуется отдельный порт, плата в станции требуется такая же, как и для STA36. Таким образом, в пределах функциональности STA36, STA25 полностью совместимы и со всеми старыми платами СТА в АТС «Максиком», в т.ч. снятыми с производства, и с любым ПО в АТС «Максиком», поддерживающим STA36. Однако, старое ПО не полностью может реализовать новые возможности аппаратов: у STA25 не будет функционировать одна мягкая кнопка ("0"), у консоли не будут функционировать 12 последних кнопок в нижней части панели (т.е. будут работать 48 кнопок из 60), и индикация кнопок будет одноцветной (красной). В своём полном функционале аппараты будут работать при установке в АТС нового ПО:

- для АТС Максиком MP11/35/48/80 и MXM120/300-1 – это Variant версии 30.8 и выше;
- для MXM500/500S – VariantMXM500 версии 2.2.20 и выше.

Для MP16T, MP384 всех модификаций и С824/1472 нового ПО нет и не будет.

Следует иметь ввиду, что в связи с достаточным количеством кнопок на СТА STA25, ПО АТС MP11/35 не поддерживает консоль KSTA60.

При работе с новыми СТА и консолями надо использовать **ТОЛЬКО!** новые конфигураторы АТС, которые реализуют и наглядно отображают все возможности программирования мягких кнопок, правильно показывают схему их физического расположения:

- для АТС Максиком MP11/35 – это WinConf35 версии 1.7.17 и выше;
- для MP48/80 и MXM120/300-1 – это WinConf версии 1.35 и выше;
- для MXM500/500S – WinConf500 версии 1.4.08 и выше.

Для MP16T, MP384 всех модификаций и С824/1472 нового ПО нет и не будет.

В связи со значительно возросшим объёмом информации, заносимой в мягкие кнопки, программирование кнопок СТА и *особенно* консолей рекомендуется производить только с помощью конфигуратора.