

Мини АТС МАКСИКОМ МР11

Основные технические характеристики



Характеристики	MP11	MP11 (3x8)
Общие		
Количество абонентских линий (АЛ)	до 7	
Количество внешних линий (СЛ)	до 2	до 3
Количество линий для подключения СТА	до 2	1
Количество шлейфов (одновременных соединений)	до 3	до 4
Количество каналов для подключения усилителей громкоговорящей связи (ГГС)	до 2 (канал ГГС организуется с использованием АЛ)	
Конференц-связь (количество участников)	Программно не ограничено	
Количество одновременных конференций	до 3	до 4
Количество стандартных громкоговорителей «Мультиком», подключаемых к одному усилителю ГГС	до 30	

Выходная мощность усилителя ГГС на R=50 Ом	10 Вт	
Типы подключаемых линий:		
абонентские линии	двухпроводные симметричные	
внешние линии	двухпроводные симметричные	
линии системных телефонов (СТА)	четырёхпроводные	
Основные электрические характеристики абонентского комплекта		
Линейное напряжение	30 ± 3 В	
Линейный ток	не менее 25 мА	
Сопротивление шлейфа (вместе с ТА)	до 5 кОм	
Рекомендованное сопротивление шлейфа (вместе с ТА)	1,2 кОм	
Рекомендованная емкость шлейфа	не более 1 мкФ	
Напряжение вызывного сигнала	60 В, 50 Гц	
Требования к соединительным линиям		
Напряжение вызывного сигнала, В эфф	не менее 40	
Частота вызывного сигнала	20 — 50 Гц	
Линейный ток	15 — 60 мА	
Передаточные характеристики		
Полное входное сопротивление станции в полосе 300 — 3400 Гц	600 Ом	
Переходное затухание	не менее 66 дБ	
Вносимое затухание	3 дБ	
Сохранение запрограммированных характеристик при выключенном питании	не менее 5 лет	
Требования к электропитанию		
Сетевое напряжение	170 – 245 В	
Частота	50 – 60 Гц	
Потребляемая мощность (для одного блока):- номинальная- максимальная	10 ВА20 ВА	15 ВА35 ВА

Габариты станции	245x175x50
Масса станции	не более 2 кг
Масса комплекта в транспортировочной таре	не более 3 кг

Срок эксплуатации — 10 лет.

[Консультирование, подбор оборудования, техподдержка](#)