

Мини АТС МАКСИКОМ МР35

Основные технические характеристики



Характеристики	MP35
Общие	
Количество абонентских линий (АЛ)	до 25
Количество внешних линий (СЛ)	до 8
Количество линий для подключения СТА	до 2
Количество шлейфов (одновременных соединений)	до 10
Количество каналов для подключения усилителей громкоговорящей связи (ГГС)	до 2 (канал ГГС организуется с использованием АЛ)
Конференц-связь (количество участников)	Программно не ограничено
Количество одновременных конференций	до 10
Количество стандартных громкоговорителей «Мультиком», подключаемых к одному усилителю ГГС	до 30
Выходная мощность усилителя ГГС на R=50 Ом	10 Вт

Типы подключаемых линий:	
абонентские линии	двухпроводные симметричные
внешние линии	двухпроводные симметричные
линии системных телефонов (СТА)	четырёхпроводные
Основные электрические характеристики абонентского комплекта	
Линейное напряжение	30 ± 3 В
Линейный ток	не менее 30 мА
Сопротивление шлейфа (вместе с ТА)	до 5 кОм
Рекомендованное сопротивление шлейфа (вместе с ТА)	1,2 кОм
Рекомендованная емкость шлейфа	не более 1 мкФ
Напряжение вызывного сигнала	60 В, 50 Гц
Требования к соединительным линиям	
Напряжение вызывного сигнала, В эфф	не менее 40
Частота вызывного сигнала	20 — 50 Гц
Линейный ток	15 — 60 мА
Передаточные характеристики	
Полное входное сопротивление станции в полосе 300 — 3400 Гц	600 Ом
Переходное затухание	не менее 66 дБ
Вносимое затухание	3 дБ
Сохранение запрограммированных характеристик при выключенном питании	не менее 5 лет
Требования к электропитанию	
Сетевое напряжение	170 – 245 В
Частота	50 – 60 Гц
Потребляемая мощность (для одного блока):- номинальная- максимальная	15 ВА35 ВА
Габариты станции	260x180x70
Масса станции	не более 3 кг
Масса комплекта в транспортировочной таре	не более 4 кг

Срок эксплуатации — 10 лет.

Консультирование, подбор оборудования, техподдержка