МАКСИКОМ

ЧЕК-ЛИСТ

оснащения рентген-кабинета

Перед проверкой или приёмкой кабинета после ремонта

Кабинет № _____ **Дата** _____ **Проверил** _____

Рабочее место лаборанта находится ВНЕ процедурной? ☐ ДА ☐ НЕТ

Если «ДА», блок 1 обязателен; если «НЕТ», п. 187 не применяется.

ОБЯЗАТЕЛЬНО **РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

1 Наблюдение и связь с пациентом

- ☐ Есть смотровое окно с рентгенозащитой или система видеонаблюдения (п. 187 СанПиН 2.6.4115-25).
- ☐ Есть переговорное устройство громкоговорящей связи (п. 187 СанПиН 2.6.4115-25).
- ☐ Связь работает в обе стороны: пациента слышно в пультовой, лаборанта — в процедурной.
- ☐ Абонентская панель отвечает сама: пациенту ничего не нужно нажимать.
- ☐ Через окно или камеру пациента видно в любом положении: на столе, у стойки, на каталке.

2 Сигналы и оповещение

- ☐ У входа в процедурную есть световое табло «Не входить!» (п. 184 СанПиН 2.6.4115-25).
- ☐ Табло горит во время исследования и гаснет после него.
- ☐ Индикация подачи анодного напряжения есть и на пульте, и в процедурной (п. 192 СанПиН 2.6.4115-25).
- ☐ Если в процедурную ведут несколько дверей, табло есть у каждой.
- ☐ У входа в кабинет есть вызывная панель для пациентов и сотрудников.

3 Состояние оборудования

- ☐ Абонентская панель в процедурной имеет защиту не ниже IP54: обработка дезсредствами не реже двух раз в сутки (подп. 1 п. 44 СП 2.1.4284-26).
- ☐ Корпуса панелей целые: нет трещин, сколов и следов влаги внутри.
- ☐ После обработки дезсредствами панели работают без сбоев.
- ☐ В пультовой есть телефон с выходом на АТС больницы или городскую сеть.

4 Документы кабинета

- ☐ Есть план мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии (п. 9 Приложения № 3 к СанПиН 2.6.4115-25).
- ☐ Есть инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях (п. 6.5 ОСПОРБ-99/2010).
- ☐ В плане и инструкции указано, как и кого оповещать из кабинета.
- ☐ В программе производственного контроля и инструкциях ссылки на СанПиН 2.6.1.1192-03 заменены на СанПиН 2.6.4115-25.
- ☐ Ссылки на СП 2.1.3678-20 заменены на СП 2.1.4284-26.
- ☐ Ссылки на приказ Минздрава № 560н заменены на № 359н в локальных документах о проведении исследований.

ПРОВЕРКА СВЯЗИ ЗА 2 МИНУТЫ

Проверить при рабочем шуме

1. Лаборант за пультом, коллега — в процедурной.
2. Включить вентиляцию и охлаждение аппарата.
3. Ответить из трёх точек: со стола, у стойки, из дальнего угла.
4. Повторить проверку вполголоса, имитируя слабый голос пациента.
5. Если слышно плохо — отметить; настроить громкость, перенести панель или подключить усилитель.

Замечания: _____